

折页： 56*113mm

HECCIG®



Q1 Uživatelský manuál

Hmotnost	36g
Rozměry	98.5*22*15mm
Velikost baterie	built-in 900mAh
Vstupní napětí	5V/500mA
Doba nabíjení	okolo 1,5 hodiny
Doba nahřívání	240s
Plné nabítí - nahřeje okolo 12 náplní	

Specifikace



Standartní konfigurace



Explode View



Návod k obsluze


01 Zapnout

Stiskněte tlačítko napájení 3x do 2 sekund, zařízení 1x zavibruje a spustí předehřívání. Kontrolka třikrát bliká a pomalu se otáčí, Po 15 vteřinách je přístroj připraven k použití.



02 Vypnout


Doba nahřívání je 240 sekund, zařízení se automaticky vypne, když doba zahřívání skončí (červená LED dioda 5x zablíká a jednou zavibruje), v tomto okamžiku vyndejte tabákovou náplň. Pokud chcete během kouření vypnout, stiskněte tlačítko napájení 3x rychleji za sebou, LED dioda 3x zablíká a jednou zavibruje.



03 Změna teploty nahřívání

Při změně teploty stiskněte 5x tlačítko napájení. K dispozici jsou 3 režimy. Bílé světlo je režim NÍZKÝ (220+-10°C), modré světlo je STŘEDNÍ režim(250+-10°C), zelené světlo je režim

VYSOKÉ teploty (280+-10°C). Během užívání je povoleno pracovat s převodem teploty.



04 Stav baterie

Jedním stisknutím tlačítka napájení zkонтrolujete aktuální stav baterie zobrazující 1 sekundu. Červená LED pro NÍZKOU (nižší než 3,75+-0,1V), modrá LED pro STŘEDNÍ (3,75-3,95+-0,1V), zelená LED pro PLNÝ NABÍJENÍ (vyšší než 3,95+-0,1V).



05 Kontrola stavu režimu nahřívání

Stisknutím tlačítka napájení 2x za sebou zobrazíte aktuální teplotu nahřívání. Bílá kontrolka pro režim NÍZKÝ, modrá pro režim STŘEDNÍ a zelená pro režim VYSOKÉ teploty. Ukončení zobrazení trvá 1 vteřinu.



06 Nabíjení

Před užíváním, pokud systém zjistí, že je stav baterie příliš nízký, tak se zařízení automaticky vypne. V tomto okamžiku prosím zařízení nabijte. Během nabíjení bliká zelená kontrolka, když zhasne je zařízení plně nabito. Během nabíjení není možné nahřívat tabákové náplně.
Počkejte na nabítí.



07 Ochranná opatření

Pokud v zařízení nastane vnitřní zkrat, přeruší se obvod, špatný kontakt napájení nebo nahřívací čepel, zařízení se automaticky zastaví a 3x zablíká červené světlo. Když je stav baterie příliš nízký, výstup se automaticky zastaví.



08 Čištění

Toto zařízení má funkci automatického čištění,

před zahájením čištění vyměňte vrchní kryt. V případě dostatečného stavu baterie stiskněte tlačítko napájení 8x za sebou. Aby nedošlo k opaření, nedotýkejte se nahřívací čepel!



Dodatečná upozornění

- Zařízení se skládá z plesných obvodů a komponentů. Nepokoušejte se jej nikdo kromě výrobce rozebírat. Nezodpovídáme za žádnou poruchu nebo nehodu způsobenou soukromou demontáží.
- Pro nejlepší požitek z užívání tabáku se ujistěte, že je tabáková náplň suchá, jinak bude ovlivněna výsledná chut'.
- Mládež do 19 let nesmí používat zařízení.
- Vyuvarujte se pádum zařízení, může způsobit poškození.



Vyrobeno v Číně